



KHAMSIN BORNIER

Réf : OKHAMSIN/B

OXO - KHAMSIN - Bloc de puissance DMX 6 X16A - BORNIER

Description

Bloc de puissance DMX 6 X16 A - PC FR 10/16

Fiche technique

Caractéristiques

Unité de puissance 6 canaux DMX 512

Puissance 16A par canal

Charge maximum totale : 60 A

Protection individuelle des sorties par disjoncteur bi-polaire 16 A

Sélection pour chaque canal du type de courbe

Mémorisation de scènes et de séquences

Sauvegarde du dernier état

Entrée MAPE IN pour déclenchement en DMX des mémoires internes sur fiche XLR 3 broches

Sorties de puissance sur PC FR

Refroidissement par ventilation forcée permanente

Coffret en acier

Rackable 19" - 2U

Nombre de circuits

6

Connectique(s)

DMX sur XLR 3 In et Out

Entrée d'alimentation sur bornier interne

Sortie d'alimentation sur bornier interne

Alimentation

100-230 VAC monophasé + N+ T 50-60 Hz, 60 A max

ou

100-230 VAC 3 + N+ T 50-60 Hz, 32 A par phase

Dimensions

L 483 x l 325 x H 88 mm

Poids

- 7,10 Kg